


Лампа имеет стандартный цоколь E27 и идеально подходит для замены классических ламп накаливания и люминесцентных ламп в осветительных приборах.



Лампа устойчива к перепадам напряжения, не мерцает, оснащена высококачественными светодиодами повышенной износостойкости и электронным устройством, обеспечивающим стабильность работы.

Лампа обладает всеми преимуществами светодиодных ламп: долговечностью, прочностью, незначительным нагревом, безвредностью (не используется ртуть), высокой энергоэффективностью и подзаряжается от сети ~220В.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Светодиодная лампа с Li-ion аккумулятором «SKAT LED-220 E27».

Дата выпуска _____ 20__ г.

Штамп службы
контроля качества
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец:
Дата продажи: « _____ » _____ 20__ г. М.П.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла
и комфорта
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел продаж: ops@bast.ru
горячая линия:
8-800-200-58-30

Формат А7 ФИАШ.425543.038 ЭТ-4

**Благодарим Вас за выбор нашей лампы
SKAT LED-220 E27.**

Лампа SKAT LED-220 E27 (далее по тексту — лампа) это **лампа нового поколения**, представляет собой энергосберегающую светодиодную лампу **со встроенным литий—ионным аккумулятором** и является одним из самых экономичных и экологически чистых источников света.


Лампа отличается от обычных светодиодных ламп тем, что **не гаснет** при отключении электропитания и может работать автономно продолжительное время (см. п.5 таблицы).

Лампа создает приятное, мягкое белое освещение в любом помещении и **предназначена для** основного освещения офисов, кабинетов, комнат, коридоров, прихожих, подвалов, ванных комнат, лестниц и других помещений, в которых необходимо **освещение во время отключения электроэнергии**.

 **БАСТИОН**



СВЕТОДИОДНАЯ
ЛАМПА С Li-ion
АККУМУЛЯТОРОМ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕАС

SKAT LED-220 E27

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В		110...240
2	Номинальная потребляемая мощность, ВА		5
3	Тип цоколя		E27
4	Количество светодиодов в лампе, шт		12
5	Цвет свечения		холодный белый
6	Цветовая температура, К		6000
7	Световой поток, лм		350
8	Время автономного свечения при полностью заряженной батарее, час, не менее		3
9	Аккумулятор встроенный Li-ion: тип 18350, напряжение 3,7 В, емкость 900мАч		
10	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки	59х59х112
		в упаковке	60х60х114
11	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		0,08 (0,1)
12	Диапазон рабочих температур, °С		0...+40
13	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		85
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)		

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Лампа не требует изменений в электропроводке и/или каких-либо дополнительных аппаратных средств, включается и выключается обычным выключателем освещения и может быть установлена в любой светильник с патроном под цоколь типа E27.

При наличии сетевого напряжения и замкнутом выключателе освещения лампа светится от энергии сети и заряжает встроенный аккумулятор.

При отсутствии электроэнергии и замкнутом выключателе освещения лампа светится, питаясь энергией встроенного аккумулятора.

	ВНИМАНИЕ!
	Каждая лампа должна включаться от индивидуального выключателя освещения. При вкручивании лампы в светильник с несколькими лампами, работающими от одного выключателя, лампа включается сразу, даже при выключенном выключателе освещения, питаясь от встроенного аккумулятора.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.