



ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МОЛЛЮСК-12/1,5

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАШ.436234.582 ЭТ

**Благодарим Вас за выбор нашего источника питания МОЛЛЮСК-12/1,5.
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.**

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, внешний вид и правила безопасной эксплуатации источника питания МОЛЛЮСК-12/1,5 (далее по тексту: изделие).



ВНИМАНИЕ!

Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение от электросети 220в.

Изделие предназначено для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В.

Изделие защищено от перегрузки и короткого замыкания на выходе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значения параметров
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В	90...250
2	Выходное напряжение постоянного тока, В	11,4...12,6
3	Номинальный ток нагрузки, А	1,3 *
4	Максимальный ток нагрузки, А	1,5 *
5	Электрическая прочность, кВ	3
6	Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки, ВА, не более	2
7	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,09 (0,11)
8	Диапазон рабочих температур, °С	-30...+40
9	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	90
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	
10	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96	IP67

* При установке в хорошо вентилируемом месте. При установке в плохо вентилируемом месте допустимый ток нагрузки не более 1 А.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

	ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Перед началом работ по монтажу изделия, отключите питание в электросети.
--	--



Рисунок 1. Внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.



bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

изготовитель
БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru